

# Base dingz

## Description

La base dingz dispose de quatre sorties commutables et tamisables. Jusqu'à quatre lumières peuvent être connectées aux sorties 1-4. Les moteurs de stores peuvent être commandés directement par les sorties 1 et 2 ou 3 et 4. - Variateur ou store - est réglé par les commutateurs DIP. Le port 1 peut également être utilisé comme entrée, par exemple pour des interrupteurs à distance ou des détecteurs de mouvement. La base dingz peut contrôler directement les vannes de chauffage 230V, supprimant ainsi le besoin d'un thermostat externe supplémentaire.

## Détails

Type	dingz base 4 canaux
Modèle	dz1b-4ch
Dimensions emballage	90 x 90 x 40 mm (L x H x P)
Prix de vente suggéré	CHF 109.00 (TVA inclus)
Garantie	2 ans

## Données techniques

Dimensions (L x H x P)	60 x 60 x 32 mm
Poids	86 g • 137 g inclus emballage et manuel
Alimentation électrique	230VAC • 50Hz
Courant d'alimentation	4A
Puissance de sortie	Dimmer: 100W par canal • Commutation: 230W
Consommation d'énergie	0.7W
Indice de protection	IP20
Type de protection	II
T° de fonctionnement	+5°C to 35°C • 10 - 85 % Humidité (sans condensation)
T° de stockage	+5°C to 50°C • 5 - 90 % Humidité (sans condensation)
Alt. de fonctionnement	0 ... 2000 m. Au-dessus du niveau de la mer
Sécurité et CEM	CE

