

dingz Front

Beschreibung

dingz Front umfasst 4 konventionelle Tasten. Zusammen mit dem dingz Base kann er bis zu 4 Lichter stufenlos dimmen. dingz kann bis zu 2 elektrische Storen hoch- und runterfahren und deren Winkel verstellen sowie Thermostate über den Temperatursensor steuern. Alle 4 Kanäle verfügen über eine Energie- und Leistungsmessung und das LED-Nachtlicht weist Ihnen den Weg in der Dunkelheit. dingz verbindet sich direkt mit Ihrem WiFi Gateway / Access-Point - ein zusätzliches Gateway ist nicht erforderlich.

Daten

Typ	dingz front 4 Tasten
Modell	dz1f-4b-xx
Farben	weiß, hell-grau, dunkel-grau, schwarz, mocca
Abmessungen	Verpackung 90 x 90 x 35 mm (B x H x T)
Empfohlener	Verkaufspreis CHF 109.00 (inkl. MwSt.)
Garantie	2 Jahre



Technische Daten

Drahtlos/WIFI Standard	2.4GHz - IEEE 802.11n
Abmessungen	(B x H x T) 60 x 60 x 20 mm
Gewicht	28 g - 72 g inkl. Verpackung und Handbüchern
Versorgungsspannung	3,8VDC - 0,5A
Leistungsaufnahme	0,3W
Leistungsmessung	0 - 300 Watt
Sensoren	Temperatur - Umgebungslicht
Schnittstellen	REST API
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Betriebstemperatur	+5°C bis °35°C - 10 - 85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	+5°C bis 50°C - 5 - 90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Sicherheit & EMC	CE



Kompatibilität

Feller	EDIZIOdue
Hager	kallysto.line/kallysto.tend/kallysto.pro
ABB	Sidus

Einige Funktionen erfordern

Internet Verbindung	WLAN Gateway/Access-Point
dingz App	Apple iOS • Android